



NORTE ALTO

HONDA

Generador monofásico de 13 hp y 6.5 KW de potencia máxima, con regulación automática de tensión con sistema "D-AVR", (regulador automático de voltaje digital). Equipado con arranque eléctrico y manual, sistema de alerta de aceite y temperatura que detiene el equipo en caso de falla. Por su fácil arranque y operación sencilla hacen a este equipo una herramienta ideal para uso domiciliario y profesional.



Imagen referencial

EG 6500 Generador de energía

Especificaciones técnicas

Potencia máxima	6.5 kw
Potencia nominal	5.5 kw
Voltaje	120/240 v
Motor	Gx390
Combustible	Gasolina de 90

Capacidad

Capacidad de tanque de Combustible	24,0 l
Capacidad de tanque de aceite	1,1 l
Horas continuas de operación	7 h

Sistema

Sistema de encendido	Cdi digital
Sistema de refrigeración	Forzada de aire
Número de cilindros	1
Cilindrada	389
Longitud (mm.)	844
Ancho (mm.)	530
Altura (mm.)	571
Peso seco (kg.)	87.0

Manillar ajustable

Estas características únicas hacen que los generadores con esta tecnología sean los indicados para la alimentación de los aparatos más sofisticados, normalmente con componentes electrónicos muy sensibles, ya que proporcionan una calidad de corriente de máxima calidad.

- Es un sistema electrónico que regula automáticamente la tensión de un modo mucho más preciso, en función de la carga aplicada al grupo electrógeno.